



VIGIBOX PTI EN POSTE

Coffret PTI en POSTE

Transmetteur téléphonique Vocal et Digital

VIGIBOX PTI en poste se distingue par sa polyvalence ce qui le rend compatible avec de multiples applications. Il permet de transmettre de une à trente deux entrées vers quatre directions d'appels. Que ce soit en codé ou en vocal chaque entrée est clairement identifiable. Sa fonction réponse automatique permet d'effectuer un grand nombre d'actions à distance. VIGIBOX PTI en poste est entièrement programmable afin de satisfaire l'installateur le plus exigeant.



La fonction PTI-POSTE est spécialement étudiée pour assurer la remontée d'alarme du travailleur isolé vers une astreinte extérieure. Elle permet la détection d'une présence indispensable et permanente dans un local, un bureau ou un poste de sécurité. En cas d'inactivité du travailleur isolé, un appel d'urgence est transmis après une période de pré-alarme audible.



Transmission radio
868MHz

Émetteur portatif
AS12350-PTI



Coffret fixe THEO-AS16



ÉMETTEUR PORTATIF
AVEC OU SANS PTI



DÉTECTEUR INFRA-ROUGE



RÉCEPTEUR RADIO



RÉPÉTEUR RADIO



ÉMETTEUR PENDENTIF PTI



CONTACT DE PORTE

SHOC

Siège Social : 62, rue Rennequin 75017 Paris
Boutique : 143, boulevard Péreire 75017 Paris

Tél. 01.71.41.71.02
Fax. 01.47.64.43.60

contact@shoc.fr
www.shoc.fr



VIGIBOX PTI EN POSTE

Coffret PTI en POSTE

CARACTÉRISTIQUES

| ENTRÉES

Nombre d'entrées (de base)
Programmation
Mode de raccordements
Extension

8 + 1 marche / arrêt
individuelle par entrée
contacts sec (NO/NF) - collecteur ouvert - tension
24 entrées

| INFORMATIONS INTERNES

Supervision d'alimentation
Tests cycliques

2 périodes programmables

| SORTIES

Nombre de sorties (de base)
Programmation
Interface de sortie
Blocage sirène indépendant
Extension

4
individuelle par sortie
type transistor (I max 30 mA)

8 sorties

| TÉLÉPHONIE

Nombre de numéros d'appels
Transmission vocale
Appel entrant
Acquittement des appels vocaux programmables
Transmission digitale

4
1 message d'identification + 1 message par entrée
mode de décrochage programmable

multiprotocole

| INTERFACE AUDIO

Microphone / haut-parleur
Entrée audio
Sortie audio
Interphonie 'full-duplex'

intégrés
microphone préamplifié (0dB)
8 ohms
option carte enfichable (100 IPH 004)

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique
en veille
en connexion
Consommation sous 13,8 v
Garantie
Programmation locale
Sauvegarde eds données
Autoprotection
Boîtier métallique de couleur beige
Dimensions
Limites de température

11 à 14 volts
< 30 mA
< 60 mA
par clavier PC
mémoire non volatile (E²prom)
par switch intégré

150 x 203 x 50 mm (H x L x P)
de 0°C à 60°C

| FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES

Supervision télécom (alarme sonore)
Supervision secteur (avec report téléphonique)
Ecoute et dialogue à distance

| OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Boutons poussoirs - départ de ronde/fin de ronde (prise et fin de service)
Bouton poussoir - appel d'urgence (agression)
Pause (temporisation réglable avant installation) permet à l'utilisateur de s'absenter de la zone de détection infr-rouge pour une période limitée
Interface radio 868mhz - AS16 - permet l'ajout d'émetteurs sans fil sur le coffret MX

SHOC

Siège Social : 62, rue Rennequin 75017 Paris
Boutique : 143, boulevard Péreire 75017 Paris

Tél. 01.71.41.71.02
Fax. 01.47.64.43.60

contact@shoc.fr
www.shoc.fr