



VIGIBOX

VIGIBOX système de report d'alarme

Transmetteur téléphonique Vocal et Digital

VIGIBOX est un système de protection radio du travailleur isolé comprenant une base radio couplée à un transmetteur téléphonique vocal et numérique. Totalement autonome, VIGIBOX intègre dans un faible encombrement les fonctionnalités d'un récepteur PTI. Le système transmet les alarmes du site en vocal vers le portatif, ainsi qu'en numérique vers la télésurveillance.



- + E/R base radio
- + Transmetteur téléphonique
- + 8 alarmes vocales et numériques
- + Borne et balise PTI
- + 5 tons et subaudible
- + Echo local
- + Programmation facile sur site
- + Jusqu'à 64 alarmes par contacts secs identifiés en NO ou en NF

SHOC

Siège Social : 62, rue Rennequin 75017 Paris
Boutique : 143, boulevard Péreire 75017 Paris

Tél. 01.71.41.71.02
Fax. 01.47.64.43.60

contact@shoc.fr
www.shoc.fr



VIGIBOX

VIGIBOX système de report d'alarme

CARACTÉRISTIQUES

| BASE

Base radio UHF 1/25 Watts
5 tons et subaudible

| TRANSMETTEUR

4 numéros d'appels
Programmation locale par logiciel et ou interface boîtier
Programmation distance par modem
Supervision d'alimentation
Tests cyniques
Numérique compatible avec les protocoles standards
Historique des événements consultables sur site et à distance
Agréments : ART - CEM - SE

| ALARMES

8 entrées de base et 24 supplémentaire en option
Vocales sur site via le portatif
Numériques à la télésurveillance via les transmetteur inclus
Echo local des alarmes via le VIGIBOX sélectionnable
Modes de raccordements : Contact sec (NO/NF) - Collecteur ouvert - Tension

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier mural - 275 x 375 x 60 mm (L x H x P)
Alimentation générale 12v intégrée
Secouru par batterie optionnelle
Antenne magnétique
5 mètres de coaxial UHF
Portatif UHF 5W PTI complet (Accu - Antenne - Chargeur rapide - Housse)

| INSTALLATION

1 prise téléphonique gigogne ou RJ11
1 prise 220v

SHOC

Siège Social : 62, rue Rennequin 75017 Paris
Boutique : 143, boulevard Péreire 75017 Paris

Tél. 01.71.41.71.02
Fax. 01.47.64.43.60

contact@shoc.fr
www.shoc.fr